

# Kombigerät XTM 3500-24 3000VA 24 V

**Das Kombigerät XTM 3500-24 der Xtender-Reihe vereint einen hocheffizienten 230 V Wechselrichter (3000 W Dauerleistung) mit einem leistungsstarken Ladegerät (24 V/90 A).**

- // Vereint Wechselrichter und Ladegerät
- // Herausragender Wirkungsgrad
- // Hoch belastbar
- // Vielseitig einsetzbar
- // Kombinierbar für Drehstrom

Der XTM 3500-24 3000VA eignet sich perfekt für das Energiemangement einer elektrischen Anlage mit einer 24 Volt Batterie. In seinem Eingangsspannungsbereich von 19 – 34 V lässt sich je nach Batterietyp oder Betriebsart das Ladeprofil frei einstellen, um ein schnelles und schonendes Aufladen mit bis zu 90 A Ladestrom zu ermöglichen. Der robuste Wechselrichter des XTM 3500-24 erzeugt eine Wechselspannung von 230 Volt (50 Hz Echt-Sinus) und stellt im Dauerbetrieb eine Ausgangsleistung von 3000 Watt zur Verfügung, für bis zu 30 Minuten sogar 3.500 Watt.
Durch das Verbinden mehrerer XTM 3500-24 Xtender ist der Betrieb als Mehrkomponentenanlage ebenfalls möglich:
Bis zu 3 XTM 3500-24 im Parallelbetri
eb, 3 × XTM 3500-24 im Drehstromnetz,
3 × 2 oder 3 XTM 3500-24 parallel im Drehstromnetz.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Ausgangsleistung (AC), dauerhaft** | 3.000 W* |
| **Nennspannung (Batterie)** | 24 V* |
| **Ausgangsleistung (AC), 30 Min.** | 3.500 W |
| **Ladestrom** | 90 A |
| **Schutzart** | IP20 |
| **Wirkungsgrad** | ? 94 % |
| **Abmessungen (L x B x H)** | 466 x 322 x 133 mm |
| **Gewicht** | 21,2 kg |

*In der gewählten Variante