



Kombigerät XTM 4000-48 3500VA 48 V

Das Kombigerät XTM 4000-48 der Xtender-Reihe vereint einen hocheffizienten 230 V Wechselrichter (3500 W Dauerleistung) mit einem leistungsstarken Ladegerät (48 V/50 A).

- // Vereint Wechselrichter und Ladegerät
- // Herausragender Wirkungsgrad
- // Hoch belastbar
- // Vielseitig einsetzbar
- // Kombinierbar für Drehstrom

Der XTM 4000-48 3500VA eignet sich perfekt für das Energiemangement einer elektrischen Anlage mit einer 48 Volt Batterie. In seinem Eingangsspannungsbereich von 36 – 68 V lässt sich je nach Batterietyp oder Betriebsart das Ladeprofil frei einstellen, um ein schnelles und schonendes Aufladen mit bis zu 50 A Ladestrom zu ermöglichen. Der robuste Wechselrichter des XTM 4000-48 erzeugt eine Wechselspannung von 230 Volt (50 Hz Echt-Sinus) und stellt im Dauerbetrieb eine Ausgangsleistung von 3500 Watt zur Verfügung, für bis zu 30 Minuten sogar 4.000 Watt.

Durch das Verbinden mehrerer XTM 4000-48 Xtender ist der Betrieb als Mehrkomponentenanlage ebenfalls möglich:

Bis zu 3 XTM 4000-48 im Parallelbetrieb,

3 x XTM 4000-48 im Drehstromnetz,

3 x 2 oder 3 XTM 4000-48 parallel im Drehstromnetz.

Technische Daten

Ausgangsleistung (AC), dauerhaft	3.500 W*
Nennspannung (Batterie)	48 V*
Ausgangsleistung (AC), 30 Min.	4.000 W
Ladestrom	50 A
Schutzart	IP20
Wirkungsgrad	? 96 %
Abmessungen (L x B x H)	466 x 322 x 133 mm
Gewicht	22,9 kg

*In der gewählten Variante