



Batteriewächter BW801e

Artikel-Nr.: 1305041043

Unterspannungsschutz mit Abschaltung über elektronisches Relais, extrem niedriger Eigenstromverbrauch.



- Betriebsanzeige: LED
- Anschluss für eine externe LED
- für 12 oder 24 V
- alarmiert bei Unterschreiten der ersten eingestellten Spannungsschwelle (akustisch und optisch)
- bei Unterschreiten der zweiten Schwelle werden die angeschlossenen Verbraucher abgeschaltet
- Verbraucher können manuell getrennt werden
- Lieferumfang: 2 x Isolierkappe Serie 400N9V02, 1 x 3-Farben-LED

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH):

10 x 9 x 2,5 cm

Gewicht:

0,18 kg